



- Se puede utilizar para Control de Presencia y de Acceso
- Sensor biométrico de huellas dactilares
- Lector RFID de largo alcance
- Terminales con control remoto de fácil utilización
- Activación de sirena con toques programables.

## [Hoja de Producto](#)

### Características

Certificación CE  
 Lector de huellas, resistente a arañazos, impactos y descargas de electricidad estática  
 Lector de Tarjetas de lectura a 14 ~ 20 cm  
 Pantalla de 160x80 píxeles con retroiluminación  
 Teclado de 16 teclas, retroiluminado  
 Comunicación RS232, RS485, TCP/IP o GSM  
 Funcionamiento completamente autónomo o controlado por PC  
 Autenticación: Tarjeta+Huella, PIN+Huella, Tarjeta  
 N° Usuarios: 750, 2 dedos por usuario  
 Verificación: 1 segundo  
 Capacidad: Almacena hasta 20000 eventos  
 Perfiles de Acceso: 8 por perfil  
 Sirena: Relé con toques programables  
 Apertura de Puerta: tiempo de activación configurable  
 Alarma: Relé, que se activa en caso de apertura forzada  
 Dimensiones: 16.2(A) x 5.3(E) cm  
 Alimentación: DC 12V  
 Temperatura: 0 ~ 50°C  
 Humedad: 20% ~ 90%

## Configuración Autónoma Configuración en Red

